

H+M 300 – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel ombyggnad av befintlig H+M Ø300, både utanpåliggande och infälld.

TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

LED-typ:	244 mm board, 11 eller 15 W
Livslängd LED:	minst 50.000 timmar vid ta 25°C, L80
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin alternativt Tunable White (2700-6500K)
Energiklass:	2700 K: E - 3000, 4000, 6500 K: D
Färgåtergivning:	min 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	20 W LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd driver:	minst 50.000 timmar



BYTE AV LED-INSATS: INFÄLLDA ARMATURER:

Demontering:

Äldre armaturer (3 cm synlig yttering): Lossa den yttre ringen genom att dra den nedåt.

Nyare armaturer (2 cm synlig yttering): Armaturens yttering och avskärmning lossas gemensamt genom att vrida moturs.

Lossa den gamla insatsen genom att demontera kablar och två skruvar. Fäst den nya LED-insatsen med de befintliga skruvarna, anslut kablar och clips på LED-plattan.

UTANPÅLIGGANDE ARMATURER:

Avskärmningen är ofixerad och tas bort genom att tippa den uppåt i ena sidan.

Lossa den gamla insatsen genom att demontera kablar och två skruvar. Fäst den nya LED-insatsens befintliga skruvar, anslut kablar och clips på LED-plattan. Återmontera avskärmningen.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inuti armaturen.

VARIANTER:

LED-insats för H+M Ø300 mm, utanpåliggande eller infälld		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
71-1901-	H+M 300, 11 W, 350 mA	
71-1902-	H+M 300, 15 W, 500 mA	

Kombinera med:	Färgtemperatur	Eventuell ljusreglering		
	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940	4000 K, 90 Ra		
	9WD	TW, Dali, 90 Ra		
Exempel	71-1901-930D = 11 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, DALI			

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod):

	2051, 2151, 254X, 264X
	2005X, 2105X, 2205X, 2305X, 2805X, 2114X, 2214X, 2314X, 2814X
	2860, 2861, 2870, 2871