

# Square 250 – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och effektiv uppgradering av befintliga Square 250 armaturer, både inomhus och utomhus.


## TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla:	LED Bridgelux Vero 10 + V6
Energiförbrukning upp- och nedljus:	10 eller 15 W
Endast nedåt:	8 eller 12 W
Livslängd:	minst 100 000 timmar vid högst 25°C, L90
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklass F
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 100 000 timmar


## BYTE AV LED-INSATS:

Ta bort skärmen genom att lossa skruven längst ner på bakplattan. Härefter kan den äldre insatsen ersättas med en ny.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.



Ljus uppåt och nedåt



Ljus nedåt



## VARIANTER:

LED-insats för Square 250		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
71-1971-	10 W Bridgelux Vero10 + V6, 250 mA, upp- och nedljus	
71-1915-	15 W Bridgelux Vero10 + V6, 350 mA, upp- och nedljus	
71-1977-	8 W Bridgelux Vero 10, 250 mA, endast nedljus	
71-1950-	12 W Bridgelux Vero 10, 350 mA, endast nedljus	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering		Isolationsklass	
		927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	Blank
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI	K	Klass II
	940	4000 K, 90 Ra	R	Bluetooth sensor		
Exempel	71-1971-930D = 10 W LED-insats, ljus uppåt/nedåt, 3000 K, 90 Ra, DALI					

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod):	
Inomhus	4002X, 4009, 4820 (ljus uppåt och nedåt), 4012, 4821 (bara nedåt)
Utomhus	6202X, 6302X, 6802X, 6002, 6820 (ljus uppåt och nedåt), 6006, 6826 (bara nedåt)