

# Square 270 – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och effektiv uppgradering av befintliga Square 270 armaturer, både inomhus och utomhus.


## TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla:	LED Bridgelux Vero 10 + V6
Energiförbrukning upp- och nedljus:	10 eller 15 W
Endast nedåt:	8 eller 12 W
Livslängd:	minst 100 000 timmar vid högst 25°C, L90
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklass F
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 100 000 timmar


## BYTE AV LED-INSATS:

Ta bort skärmen genom att lossa skruven längst ner på bakplattan. Härefter kan den äldre insatsen ersättas med en ny. Armaturer äldre än 2015 ska beställas med bakplatta.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.



Ljus uppåt och nedåt



Ljus nedåt



## VARIANTER:

LED-insats för Square 270		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
71-1916-	15 W Bridgelux Vero10 + V6, 350 mA, upp- och nedljus - med bakplatta för armaturer äldre än 2015	
71-1954-	20 W Bridgelux Vero10 + V6, 5000 mA, upp- och nedljus - med bakplatta för armaturer äldre än 2015	
71-1915-	15 W Bridgelux Vero 10, 350 mA, upp- och nedljus - utan bakplatta för armaturer från 2015 och nyare	
71-1978-	20 W Bridgelux Vero 10, 500 mA, upp- och nedljus - utan bakplatta för armaturer från 2015 och nyare	
71-1977-	8 W Bridgelux Vero 10, 250 mA, endast nedåt	
71-1950-	12 W Bridgelux Vero 10, 350 mA, endast nedåt	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering		Isolationsklass	
		927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	Blank
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI	K	Klass II
	940	4000 K, 90 Ra	R	Bluetooth sensor		
Exempel	71-1916-930D = 15 W LED-insats, ljus uppåt/nedåt, 3000 K, 90 Ra, DALI					

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod):	
Inomhus	4010, 4824 (ljus uppåt och nedåt), 4013, 4825 (bara nedåt)
Utomhus	6205X, 6305X, 6805X, 6003, 6824, 6827 (ljus uppåt och nedåt), 6007, 6825 (bara nedåt)