

TEMA Grönnegade 385 – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och effektiv uppgradering av befintliga TEMA Grönnegade 385 armaturer. Ej lämplig för armaturer levererade före 1996.

Se kompatibla artiklar nedan.

TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla:	LED Bridgelux Vero 10
Energiförbrukning:	8 eller 12 W
Livslängd:	minst 100 000 timmar vid högst 25°C, L90
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K
Energiklass:	F
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 100 000 timmar

BYTE AV LED-INSATS:

Lösgör den säkrade kupan från armaturhusets över ring. Armaturhuset tas sedan bort genom att lossa de tre bultarna på väggplattan. Demontera ljuskälla samt drivdon och kopplingsplint från väggplattan. Montera den nya drivern i väggplattan och anslut ledningarna. Montera LED-insatsen med hjälp av de befintliga skruvarna. Fäst armaturhuset igen med de tre bultarna och säkra skärmen på den övre ringen.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.

VARIANTER:

LED-insats för Tema 385		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
72-1936-	8 W Bridgelux Vero 10, 250 mA	
72-1937-	12 W Bridgelux Vero 10, 350 mA	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering	
	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940	4000 K, 90 Ra		
Exempel	72-1937-930 = 12 W LED-insats, 3000 K, 90 Ra			

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod, gamla artikelnummer inom parentes):	
	6061X (49.43.331.900), 6161X (49.43.332.909), 6261X, 6861X
	6061, 6860, 6862

