

# TEMA Pullerten 1000 utan lucka – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och effektiv uppgradering av befintliga TEMA Pullerten armaturer (Lilla Pullerten) utan lucka. För modeller äldre än 1996 krävs extra fästbeslag. Se kompatibla artiklar nedan.

## TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla: LED Bridgelux Vero 10

Energiförbrukning: 8, 12 eller 16 W

Livslängd: minst 100 000 timmar vid högst 25°C, L90

Färgtemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K

Energiklass: F

Färgåtergivning: minst 90 Ra

Färgnoggrannhet: 3 step SDCM

Driver: LED-driver, dimbar mot tillägg

Livslängd: minst 100 000 timmar

## BYTE AV LED-INSATS:

Börja med att lossa sidoskruven och demontera pollarrörets lock. Koppla bort strömkablarna samt kabeln för ljuskällan.

Lossa den gamla drifdonsinsatsen i röret genom att vrida en fjärdedel varv och lyft ut den. Sätt in den nya elektroniken på motsatt sätt och skruva fast.

Demontera plastkupan genom att först lossa två sidoskruvar och sedan gänga loss kupan. Ta bort ljuskällan och montera av sockelhuset med tre skruvar. Fäst ett dragsnöre på kabeln som kommer att följa med i röret när sockelhuset demonteras ut. Fäst dragsnöre på ledningen från den nya LED-insatsen och dra tillbaka genom röret.

Fäst LED-insatsen med hjälp av tre skruvar. Anslut ledningen från den nya LED-insatsen till elektroniken i det nedre huset. Anslut strömkabeln och se till att fukt leds bort (svanhals). Montera tillbaka locket.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.

## VARIANTER:

| LED-insats för Tema Bollard 1000 utan lucka |                                                                      |                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                               | Ljuskälla                                                            | Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan. |
| 72-1975-                                    | 8 W Bridgelux Vero 10, 250 mA                                        |                                                            |
| 72-1940-                                    | 12 W Bridgelux Vero 10, 350 mA                                       |                                                            |
| 72-1941-                                    | 16 W Bridgelux Vero 10, 500 mA                                       |                                                            |
| 72-12-045                                   | Fästbeslag för modeller före 1996 (kompletteras som separat artikel) |                                                            |

| Kombinera med: | Färgtemperatur                                        |               | Eventuell ljusreglering |        |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|
|                | 927                                                   | 2700 K, 90 Ra | V                       | 1-10 V |
|                | 930                                                   | 3000 K, 90 Ra | D                       | DALI   |
|                | 940                                                   | 4000 K, 90 Ra |                         |        |
| Exempel        | 72-1940-930K = 12 W LED-insats, 3000 K, 90 Ra, kl. II |               |                         |        |

| Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod, gamla artikelnummer inom parantes): |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För nedgrävn.                                                                                               | 7061X (49.47.501.927), 7161X (49.47.502.942), 7261X, 7561X, 7661X, 7861X (49.47.502.201), 7881X, 7881X, 7961X (49.47.502.971), 7061, 7887, 7888 |
| Fläns f. fastbult                                                                                           | 7064X (49.47.501.943), 7164X (49.47.502.968), 7264X, 7564X, 7664X, 7864X (49.47.502.269), 7884X, 7964X (49.47.502.997), 7064, 7872, 7873        |

