



Quatro 270 – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och effektiv uppgradering av befintliga Quarto 270 armaturer, både inomhus och utomhus.

TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla:	LED Bridgelux V8
Energiförbrukning:	6, 9, eller 12 W
Livslängd:	minst 100 000 timmar vid högst 25°C, L90
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklass F
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 100 000 timmar



BYTE AV LED-INSATS:

Ta bort Quarto-skärmen genom att lossa skruven på ovasidan av armaturen. Härfter kan skärmen lyftas fri från bakplattan. För armaturer med LED och kompaktlysrör, lossa kablar och skruvar på insatsen och lyft av den. Använd de befintliga skruvarna för att fästa den nya LED-insatsen. Anslut kablarna och montera skärmen i omvänd ordning.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.

VARIANTER:

LED-insats för Quatro 270		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
71-1972-	6 W Bridgelux V8, 250 mA	
71-1911-	9 W Bridgelux V8, 350 mA	
71-1912-	12 W Bridgelux V8, 500 mA	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering	
		927	2700 K, 90 Ra	V
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940	4000 K, 90 Ra	R	Bluetooth sensor
Exempel	71-1912-930D = 12 W LED-insats, 3000 K, 90 Ra, DALI			

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod):	
Inomhus	401X, 411X, 4001X, 4101X, 4201X, 4301X, 4801X
	4001, 4803, 4804
Utomhus	601X, 611X, 6001X, 6101X, 6201X, 6301X, 6801X
	6001, 6803, 6804