



# Nyx 330 Comfort – LED-insats

Komplett LED-insats inkl. monteringsfästen och reflektor för enkel och effektiv uppgradering av befintliga Nyx 330 lykt huvud och vägg armaturer.

## TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla:	LED 2x6 DA Comfort
Livslängd LED:	minst 100.000 timmar vid högst 25°, L90
Temperaturområde:	-30 till +35°C
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K
Färgåtergivning:	min Ra 80
Färgnoggrannhet:	5 step SDCM
Ljuseffekt:	2700 K: 285-3150 lm, CLO, energiklass E 3000 K: 300-3300 lm, CLO, energiklass E 4000 K: 325-3500 lm, CLO, energiklass D
Driver:	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmerbar Överspänningsskydd: L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8kV)
Livslängd driver:	minst 100.000 timmar
Ljusreglering:	Programmering 15-100 % Dynadim nattsänkning, stand-alone Zhaga book 18 Zhaga book 18 (City Touch/Interact City) Obs! Zhaga kräver ny skärm



## BYTE AV LED-INSATS:

Se video på Youtube: Nyx 330 LED exchange

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.

## VARIANTER:

LED-insats för Nyx 330		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
71-1920-	LED Comfort, max 3500 lm, programmerbar	

Kombinera med:	Färgtemperatur	Eventuell ljusreglering		Klassificering	
	730	3000 K, 70 Ra	Blank	Programmerbar-2	Blank   Klass II
	740	4000 K, 70 Ra	D	DALI-2	J   Klass I
	827	2700 K, 80 Ra	S	Zhaga book 18, nedåt*	
	830	3000 K, 80 Ra		*Kräver ny skärm	
	840	4000 K, 80 Ra			
Exempel	71-1920-830 = Comfort LED module, 3000 K, 80 Ra				

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod):	
Nyx 330 vägg	6223X, 6224X, 6503X, 6513X, 6514X, 6523X, 6823X 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6885, 6886, 6887, 6990
Nyx 330 lykt huvud	8223X, 8224X, 8501X, 8513X, 8514X, 8523X, 8823X 8810, 8811, 8816, 8822, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8910, 8913, 8914, 8918, 8919